



Beschreibung:

Die Kontrollfelderweiterung **KF 06** ist eine Baugruppe zum erweiterten Messen und Abhören von Endverstärker-Tonquellen.

Über den frontseitigen Wahlschalter wird die Quellenauswahl durchgeführt und angezeigt.

Jeder der 16 Eingänge kann von 50V, 70V oder 100V auf ± 0 dBu gedämpft werden.

Zur Feinregelung befindet sich jeweils ein Trimmer auf der Baugruppe.

Die **KF 06** ist als Baugruppe mit Frontplatte und 64-poliger Steckerleiste aufgebaut.

Sie kann im Baugruppenträger für Gestelleinbau, oder im Tischgehäuse eingesetzt werden.

Technische Daten:

Anschlüsse:	64-pol. Stiflleiste d,b,z
Betriebsspannung:	nicht notwendig
zul. Umgebungstemp.:	0 bis +50°C
Anzahl der Eingänge:	16
Eingang:	symmetrisch
Eingangsimpedanz:	540k Ω
Eingangsnennpegel:	50, 70 oder 100V
Ausgangspegel:	± 0 dBu
Ausgangsimpedanz:	max. 10k Ω
Übertragungsbandbreite:	20Hz bis 20kHz
Format:	Eurokarte, 100 x 160mm mit Frontplatte
Farbe:	RAL 7032
Einbaubreite:	2BE = 4SEP = 60mm
Gewicht:	ca. 300g

Bestelldaten: Kontrollfelderweiterung 16x 100V

KF06