



Beschreibung:

Der **PAS 01** ist eine Kommando - Vorrangschaltung für den 7-fach Vorverstärker VS 07. Er wird rückseitig auf die Vorverstärker anstelle des Mischbausteines S-177 gesteckt.

Im Ruhezustand werden die Eingänge E2 - E5 bei VS 07 auf die Summe gemischt. Bei Kdo werden die Eingänge stummgeschaltet, so daß nur noch E1 bei VS 07 aktiv sind.

Die Aufschaltung erfolgt über ein Relais.

Technische Daten:

Anschlüsse: 2 x 13-pol. Federleiste
 Betriebsspannung: 24V DC
 Aufschaltstrom: 10mA (24V)
 zul. Umgebungstemp: 0 bis +50°C

Anzahl der Eingänge: 5
 Eingangspegel: -10dB
 Eingangsimpedanz: <10kΩ
 Ausgangspegel: -10dB
 Ausgangsimpedanz: <10kΩ

Klirrfaktor: keiner
 Übertragungsbereich: 20Hz bis 30kHz
 Fremdspannungsabstand: keiner
 Sperrdämpfung: >80dB
 Kanal-Übersprechen: >80dB

Abmessungen (l x b x h): ca. 27 x 93 x 15mm
 Gewicht: ca. 20g

Bestelldaten: Mischstufe

PAS 01

S-278